



## Specyfikacja Steinel Sensor Oprawa L 585 Czarny

[Zobacz produkt](#)

### Ogólne

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Numer artykułu   | 219532                             |
| EAN              | 4007841005535                      |
| Kod Producenta   | 005535                             |
| Producent        | Steinel                            |
| Nazwa producenta | Steinel Sensor Fixture L 585 Black |
| Gwarancja        | 3 lat                              |
| Żywotność (h)    | 50000                              |

### Informacje techniczne

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Technologia          | Oprawa bez lampy                  |
| Napięcie lampy (V)   | 220-240                           |
| Ściemnianie          | Nie                               |
| Pasuje do gniazdka   | E27                               |
| Ilość żarówek        | 1                                 |
| Regulowana           | Nie                               |
| Montaż               | Naścienny                         |
| Oświetlenie awaryjne | Nie                               |
| Rodzaj produktu      | Oświetlenie dekoracyjne z oprawką |

### Fixture Information

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Połączenie oprawy      | Złącze przewodów             |
| Zastosowanie           | Na zewnątrz                  |
| Stopień ochrony IP     | IP44                         |
| Impact Protection (IK) | IK07 - 2 dźuli               |
| Kolor Oprawy           | Czarny                       |
| Obudowa                | Odporny na promieniowanie UV |
| Kolor bańki            | Czarny                       |
| Seria                  | Domestic                     |

## Wymiary

|                |     |
|----------------|-----|
| Długość (mm)   | 307 |
| Szerokość (mm) | 215 |
| Wysokość (mm)  | 228 |

## Sensor Information

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Typ sensora                     | Czujnik ruchu, Czujnik światła |
| Sensor Detection Angle (degree) | 180                            |
| Sensor Reach (m)                | 12                             |
| Sensor Time Setting             | 8 sec - 35 min                 |

## Dlaczego Nowazarowka?



**5500 żarówek i opraw Bezpośrednia** dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie

