



Specyfikacja Philips Rura LED T5  
MASTER (Mains AC) High Efficiency  
20W 3000lm - 840 Zimna Biel | 145cm -  
Zamienne 35W

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Numer artykułu                   | 242465                              |
| EAN                              | 8719514334397                       |
| Kod Producenta                   | 33439700                            |
| Producent                        | Philips                             |
| Nazwa producenta                 | MAS LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym     | 10                                  |
| Gwarancja                        | 5 lat                               |
| Klasa efektywności energetycznej | D                                   |
| Żywotność (h)                    | 50000                               |
| Napięcie lampy (V)               | 220-240                             |

## Informacje techniczne

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Technologia   | LED                |
| Zamienne (W)  | 35                 |
| Moc (W)       | 20W                |
| Ściemnianie   | Nie                |
| Trzonek       | G5                 |
| Rotatable     | Nie                |
| Kod Koloru    | 840 Chłodny Biały  |
| Kolor światła | 4000 Chłodny Biały |

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Oddawanie barw (Ra)         | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor                 | Biały                              |
| Ustawienie Koloru           | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 3000lm                             |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 150                                |
| Rodzaj produktu             | Światłówka LED t5                  |
| Typ sensora                 | Bez czujnika                       |

## Informacje o żarówce

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| EOC8                    | 33439700        |
| LED Starter w komplecie | Nie             |
| Wymagany Statecznik     | Nie             |
| Statecznik lampy LED    | Mains (AC)      |
| Wyjście lampy LED       | High Efficiency |
| Obudowa                 | Szkło           |
| Seria                   | Master          |

## Wymiary

|              |       |
|--------------|-------|
| Długość      | 145cm |
| Długość (mm) | 1450  |

## Dlaczego Nowazarowka?



**5500 żarówek i opraw** Bezpośrednia dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie

